

2AC VoltAlert™

Alltid klar för snabbare,
säkrare spänningstester.

Tekniska data



2AC är den senaste produkten i VoltAlert™-familjen beröringsfria AC-spänningstestare från Fluke. 2AC är i fickstorlek och är enkel att använda. Du behöver bara trycka spetsen mot en anslutningsplint, ett uttag eller en sladd. Om spetsen lyser röd vet du att ledningen

är spänningsförande. Elektriker och underhålls-, service- och säkerhetspersonal samt hemanvändare kan snabbt testa om kretsar är strömförande eller om det förekommer defekt jordning på fabriksgolvet, i butiken eller i hemmet.



Funktioner och fördelar

- **NYHET!** Alltid påslagen – en särskild krets med låg strömförbrukning används för att bibehålla batteriets livslängd och se till att 2AC alltid är klar att använda
- **NYHET!** Innovativ knapp för batterikontroll visar om batteriet är i gott skick*
- Spänningsdetektering från 90 till 1 000 V AC, lämplig för många olika typer av behov i bostäder samt kommersiella och industriella behov.
- Kategori IV – 1 000 V överspänningsskyddad produkt för förstklassigt användarskydd
- Integrerad klämma, optimerad för förvaring i fickan
- Drivs av två AAA-batterier (medföljer)
- Flukes tillförlitlighet och tålighet, två års garanti

*Batterikontrollfunktionen är valfri och finns endast för din bekvämlighet. Den är inte avsedd att ersätta kontroll av instrumentet mot en känd strömkälla före och efter användning.

Specifikationer

Säkerhetsklassning

Uppfyller IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2:a utg.), CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-04 och ISA-82.02.01, föroreningsgrad 2

EMC-kompatibilitet

Uppfyller kraven i IEC 61326-1:2006

Användning

90 V AC till 1000 V AC

Temperatur

Användningsområde: -10 °C till +50 °C
Förvaring: -10 °C till +50 °C

Luftfuktighet

0 % till 95 % (0 °C till 30 °C),
0 % till 75 % (30 °C till 40 °C),
0 % till 45 % (40 °C till 55 °C)

Höjd över havet

2 000 m (CAT IV 1000 V)

Rengöring

Rengör med en fuktad trasa

Batteriets livslängd

Typisk batterilivslängd över ett år

Garantiperiod

Två år

Beställningsinformation

FLK2AC/90-1000V beröringsfri spänningsdetektor, 90-1000 V

FLK2AC/90-1000V5PK beröringsfri spänningsdetektor, 90-1000 V, 5-pack

Innehåller: Två AAA-batterier, tillämpningsguide och instruktionsblad



Uttag



Elskåp



Kopplingslåda












Övriga i VoltAlert-familjen



1AC-II med summer, på/av och självtest



LVD2, med lampa och dubbel känslighet

			
Egenska- per	2AC 90-1000 V AC CAT IV 1000 V	1AC-II** 90-1000 V AC CAT IV 1000 V	LVD2 90-600 V AC CAT IV 600 V
 Spänningsdetek- tering	■	■	■
 Batterier ingår	■	■	■
 Batterikontroll	■		
 Strömbrytare		■	■
 Voltbeat™		■	
 Summer/tyst		■	
 Dubbel känslighet			■
 Lysdiodflampa			■

**Finns även som 20-90 V lågspänningsversion 1LAC-II.

För ytterligare information:
www.fluke.com/voltaalert

Fluke. Keeping your world
up and running.®

Fluke Sverige AB
c/o Gilbarco Veeder-Root
Johannesfredsvägen 11 A
16869 Bromma
Tel: 08 5663 7400
E-mail: cs.se@fluke.com
Web: www.fluke.se

©2010 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande. 9/2017 3846474A-swe

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.