

MIKRO START POWER URUS IP66-1000A

Vattentålig
och kraftfull
startbooster
i användarvänligt
format



Lite större och starkare än lillebror IP66-800A som hittat hem till mer än 2 000 nöjda användare.

Med ett batteri på 81,4Wh/22000mAh startas 10 liters bensinmotorer och 6,5 liters dieselmotorer mer än 40 gånger på en enda laddning. Litium-kobolt batteri för högsta säkerhet.

Via dubbla USB utgångar simulanladdas Apple och Androidenheter på kortast möjliga tid tack vare "Quick Charge 3.0" teknologi. (Upp till 4ggr snabbare laddning än tidigare).

Strömförsörjer alla typer av 12V förbrukare upp till 120W, såsom bildammsugare, kylbox, DVD-spelare, luftkompressor m.m.

Upp till 30 timmars fungerande nödbelysning.

Kraftiga, solida, dubbelkopplade koppar käftar med 7AWG kablage (10,5 mm²) och EC8-anslutning säkerställer högre utgångsström utan överhettning.

Möjlighet till manuell övermanning möjliggör start av fordon med döda batterier eller start med förbikopplat batteri.

Kompakt design förenklar förvaringen i ditt fordon. (213x102x43,5 mm)

IP66-klassad. Klarar 100 liter vatten/3 min under 1 bars tryck från 3 meter. Även anpassad för marin miljö. Vattentålig och dammtät. Motstår regn, snö och smuts.

Siliconförseglad inkapsling samt brandklassat ytterhölje med fullständig gummerad kantning. Stryktålig. Klarar stötar och slag och t o m bli överkörd av en bil.

Elektroniksäker. Skydd mot omvänd polaritet och omvänd laddning. Skydd mot över- och underladdning. Funktionsblockering vid för lågt vlttal i start hjälp. Automatisk avstängning vid förhöjd temperatur. Med andra ord, Ultra Safe!

150 LM led belysning med SOS-funktion och röd/vitt varningsljus.

Svensk bruksanvisning i förpackningen.

RoyPow
Get powered. Get inspired

Mikro Start Power Urus IP66-1000A

IP66-1000A är en lätt och smidig Litium-Ion Koboltbooster som dessutom är IP66-klassad, silikonförseglad och gummerad. Klarar att starta 10 liters bensinmotor och 6,5 liters dieselmotor mer än 40 gånger på en laddning.

Tack vare Qualcomm Quick Charge 3.0 teknologi laddas Apple- och Android-produkter 4 gånger snabbare än tidigare. Enheten är enkel och fullständigt säker att använda. Den kan även användas som strömkälla till alla enheter med 12V- eller USB-laddning.

Batterikapaciteten är hela 22000mAh/81,4 Wh och räcker en bra stund.

Designad för 12V lastbil, medelstor traktor, bil, båt, MC, ATV. Avsedd och anpassad för marin miljö.

Teknisk specifikation

| | |
|------------------------------|---|
| Spänning | 12 volt |
| Internt batteri | Litium Ion Kobolt |
| Kapacitet | 22000mAh/81,4 Wh/ 35000 Joules 3S |
| Max startprestanda | 10 liters bensin 6,5 liters diesel Vid 10°C och 50 % batterikapacitet |
| Start & Peakström | 500A/1000A |
| Arbetstemperatur | -20°C till +60°C |
| 12V Ut | 12V,10A |
| Micro USB in | 5V/2A, 9V/2A, QC2,0 autoavkänning |
| USB ut | 5V/2,4A |
| Micro USB ut | 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A |
| Quick Charge | 3,0 autoavkänning |
| Skyddsklass | IP66 |
| Mått | LxBxH 213x102x43,5 mm |
| Vikt | 930g |
| Säkerhet/Skydd | Ultra Safe, skydd mot omvänd polaritet, skydd mot över- och underladdning, skydd mot omvänd laddning, gnistfri, automatiskt frångång vid förhöjd temp, funktionsblockering vid för lågt voltall i startbooster. |
| Laddtid | 5 timmar med Quick Charge 2,0 teknik. |

Med reservation för tekniska förändringar och feltryck



Detta ingår: 1 st startbooster/powerbank IP66-1000A, 1 st QC3,0 vägggladdare, 1 st 12V billaddare, 1 st 12V adapter utgående ström, 1 st startkablage s.k. smart cable, 1 st kabel USB/Mikro USB, 1 st 1-3 mobiltelefon laddkablage.



Vattentålig och dammtät. Motstår regn, snö och smuts.



Ultra Safe! Silikonförseglad och gummerad. Elektroniksäker.



AB Super-X

Besöksadress: Butängsgatan 28, Norrköping
Postadress: Box 226, 601 04 Norrköping
Tel +46 (0)11 28 57 88, fax +46 (0)11 28 57 99

www.superx.se