

	Schneider 400 LED ENR: 13 601 13	Schneider 315 ENR: 13 706 02	Schneider Puck ENR: 13 602 17	Elko 315GLE ENR: 13 631 41	Eltako EUD61NPL-230V ENR: 13 770 54	Eltako EUD12NPN-UC ENR: 13 770 64
Luna LP Art.nr.: 10101-10126 10171-10183	20-100%	10-100%	20-100%	10-100%	10-100%	10-100%
Luna LP Elite Art.nr.: 10131, 10134	10-100%	1-100%	10-100%	1-100%	1-100%	10-100%
Luna Quick install Art.nr.: 10011-10032 10081-10093	40-100%	10-100%	30-100%	10-100%	10-100%	40-100%
Sabina Art.nr.: 10231, 10233	20-100%	Nej	20-100%	Nej	Nej	10-100%
Sabina LP Art.nr.: 10301, 10304	10-100%	1-100%	10-100%	1-100%	1-100%	10-100%
Sabina LP Fixed Art.nr.: 10321, 10324	10-100%	1-100%	10-100%	1-100%	1-100%	10-100%
Cira Art.nr.: 10201-10205	20-100%	20-100%	20-100%	20-100%	20-100%	40-100%
Claudia Art.nr.: 10161-10164	20-100%	10-100%	20-100%	10-100%	10-100%	10-100%
Claudia looping Art.nr.: 12261-12264	Se Driver 9W, 18W, 25W					
Sofia Art.nr.: 12001-12004	Se Driver 9W, 18W, 25W					
Silvia Art.nr.: 12011-12015	Se Driver 9W, 18W, 25W					
Alisia Art.nr.: 10215, 10216, 10223, 10224	20-100%	Nej	10-100%	20-100%	10-100%	10-100%
GU10 Art.nr.: 12603-12605	40-100%	10-100%	30-100%	10-100%	10-100%	40-100%
Driver 9W Art.nr.: 12401	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%	1-100%	10-100%
Driver 18W Art.nr.: 12402	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%
Driver 25W Art.nr.: 12403	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%	10-100%

OBS:

Använd alltid bakkantsinställning (CR/RC) på dimmern till Scan Products dimbara armaturer.

Produktgarantin bortfaller vid användning av framkantsdimmer (LR).

Dimmeröversikten är utarbetad i en simulerad miljö, var resultaten kan variera från installation till installation.

Dimmeröversikten uppdateras löpande. Du hittar alltid den senaste version på www.scan-products.se.