

**BOSCH**

Invented for life

Elverktyg för hantverk &amp; industri

## Produktdatablad



Laddare

### GAX 18V-30

En riktig multitalent: Dual bay, multi-voltage och USB i en enda snabbbladdare

#### Viktig info

Laddström	3,0 A
Batteriladdningsspänning	10,8 – 18 V
Vikt	800 g

**Beställningsnummer:** 1 600 A01 1A9[> Mer produktinformation](#)*\* Ej bindande prisrekommendation inklusive moms*

### Tekniska data

Gränssnitt	USB-port: 5 V, max 2,1 A
Batteriladdningsspänning	10,8 – 18 V
Laddström	3,0 A
Laddningstid vid batterikapacitet 2,0 Ah (80%/100%) ca.	35/45 min
Laddningstid vid batterikapacitet 2,5 Ah (80%/100%) ca.	35/65 min
Laddtid vid batterikapacitet 3,0 Ah (80%/100%) ca.	53/68 min
Laddningstid vid batterikapacitet 4,0 Ah (80%/100%) ca.	65/85 min
Laddningstid vid batterikapacitet 5,0 Ah (80%/100%) ca.	82/107 min
Laddningstid vid batterikapacitet 6,0 Ah (80%/100%) ca.	100/130 min
Vikt	800 g
Storlek (L x B x H)	195 x 125 x 82 mm

**Elverktyg för hantverk & industri**

---

**Fördelar:**

- Dual bay: två laddplatser: en för 10,8/12 volt och en för 14,4/18 volt
- Extra USB-laddare integrerad: snabbladdar din smarttelefon eller surfplatta med 2,1 A
- Snabbladdare: laddar ett batteri efter ett annat (sekvensiellt) med 3 A laddström
- Väggfäste: för smidig montering
- Ny 80% full HMI: indikerar när snabbladdningsläget har avslutats
- Mycket kompakt

**Pris/medföljande tillbehör**

Beställningsnummer	<b>1 600 A01 1A9</b>
Kartong	✓
Väggstativfäste	✓