



Installationsguide Connect Gateway

Nödvändiga delar: Connect Gateway, Connect Module och kompatibelt smart lås från nimly



1. Installera gateway till ditt hemnätverk genom att använda den medföljande nätverkskabeln och strömförsörjningen

Gateway kommunicerar trådlöst med Connect Module som har installerats i låset via Zigbee-kommunikation. Placera gateway så nära låset som möjligt.



2. Ladda ner nimly Connect appen till din telefon

Appen finns tillgänglig på både Google Play och Apple App-store. Läs mer om appen och installera den på din enhet.



3. Skapa ett användarkonto och logga in i appen

Du kommer att bli ombedd att skapa ett hem i appen, som sedan kommer att guida dig vidare. När ditt hem är skapat kommer din gateway att ansluta till ditt användarkonto.



4. Lägg till din kompatibla nimly produkt till ditt hem


När din gateway är ansluten, uppdaterad och tilldelats ditt hem, kan du lägga till kompatibla produkter. Gå till enhetsfliken (längst ner i appen) för att lägga till nya enheter. Välj ditt smarta lås i enhetslistan och följ sedan anvisningarna i appen. Om avståndet mellan gateway och lås är för långt, anslut din gateway till ditt trådlösa nätverk i appinställningarna.



5. OPTION: Är avståndet mellan din gateway och lås fortfarande för långt?

Förbättra räckvidden genom att lägga till en annan kompatibel Zigbee-enhet från enhetslistan, mellan din gateway och lås.

T.ex. en smartkontakt eller annan användbar produkt. Måste vara 230V enhet för tillräcklig Zigbee signalstyrka.



Önskar du en mer utförlig manual, kontakt med kund service eller bara mer info?

Scanna QR koden eller besök oss på www.nimly.io



Master- och användarkoder som är registrerade manuellt på låset (plats 001-049) kommer automatiskt att raderas när du parar ihop låset med din gateway. Detta gör att du kan ha en översikt på alla registrerade användare i appen. Vi rekommenderar att göra en reset av låset om det har varit i bruk tidigare.