

# Dimmerinsats SAGA LED Flex

Dimmer SAGA används för belysning av belastningar från 3-240 W/VA beroende på belastning.



**Typ:** 64851-UC-916-510

**E-nr:** 1360899

**Produkt ID:** 2CKA006500A0794

**GTIN:** 4011395321621

Dimmer SAGA LED Flex, semikomplett.

## Teknisk specifikation

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1/1
--------------	-----

Enhet:	st
--------	----

### ETIM Data

Sammansättning:	Baselement med centrumplatta
-----------------	------------------------------

Manövreringsmetod:	Tryckknapp.
--------------------	-------------

Appstyrning via Bluetooth:	Nej
----------------------------	-----

Dimning framkant (phase cut-on):	Ja
----------------------------------	----

Dimning bakkant (phase cut-off):	Ja
----------------------------------	----

Trappfunktion*:	Nej
-----------------	-----

Typ av last:	Universal och LED Retrofit
--------------	----------------------------

Omformare ingång:	Ja
Ljusvärdesminne:	Ja
Kan användas med knapp:	Ja
Kan användas med rörelsesensor:	Ja
Kan användas med närvaroindikator:	Ja
Kan användas med tidsomkopplare/timer:	Ja
Kan användas med överföringsknapp:	Ja
Kan användas med infrarödknapp:	Nej
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9003
Transparent:	Nej
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	230 V
Reglerspänning:	230 V
Max. växlingseffekt LED:	240 W
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	46.35 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej